

HOJA DE DATOS TÉCNICOS



DENOMINACIÓN:

INTERRUPTORES HORARIOS DIGITALES 2 MÓDULOS
1 CANAL DE SALIDA

ARTÍCULO:


KPS-IH-DIGI1MEMORY
KPS-IH-DIGI2MEMORY

- Alimentación 230VAC, 50-60Hz
- 1/2 contacto(s) conmutado(s) de 16A/250VAC
con Zero Cross Switching (control de paso por cero)
- Pastilla de programación opcional (KPS-DIGISTICK)
- Display LCD retroiluminado
- Programación por menús de texto
- 2 módulos de carril DIN
- 64 programas ON/OFF
- Con reserva de marcha de 6 años
- Programa semanal y programa vacaciones
- Programación de festivos
- Maniobras de 1 sg para control de timbres
e interruptores
- Cambio automático de horario verano/invierno
- Conmutador manual ON/OFF/AUTO
- Tapa precintable
- Programa aleatorio para simulación de presencia
- Función contador de horas
- Contactos conmutados libres de potencial
- Según EN 60730-1:2011, EN 60730-2-7:2010+AC:2011



ZCS TECHNOLOGY
Zero Cross Switching

Diagramas de cableado



| Artículo | Código | Programa | Maniobra mínima | Reserva de marcha | Contactos de salida | Tensión de alimentación |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| KPS-IH-DIGI1MEMORY | 350200122 | Semanal / Vacaciones | 1 segundo | 6 años | 1 de 16A/250VAC | 230VAC, 50-60Hz |
| KPS-IH-DIGI2MEMORY | 350200123 | Semanal / Vacaciones | 1 segundo | 6 años | 2 de 16A/250VAC | 230VAC, 50-60Hz |